

Lusterko fotochrom z/bez czujnikiem deszczu/zmierzchu

Lusterko fotochrom (z lub bez czujnika deszczu):

pin 1 - +12V (seryjnie bezpiecznik SC4 5A)

pin 2 - masa

pin 3 - bordnetz wtyczka B pin 1

pin 4 - sterownik/silnik drzwi lewych i prawych wtyczka 20pin pin 1

pin 5 - sterownik/silnik drzwi lewych i prawych wtyczka 20pin pin 10

pin 6 - główna wtyczka lampki podsufitki pin 1

wtyczka do lusterka: 4B0 971 833

Uwaga: nie trzeba mieć modułu drzwi obsługującego fotochrom, wówczas należy podpiąć się między piny 8 i 16 bezpośrednio do przewodów lusterka.

Czujnik deszczu/zmierzchu:

pin 1 - +12V (seryjnie SC16 10A)

pin 2 - masa

pin 3 - bordnetz wtyczka F pin 3

Włącznik świateł z funkcją auto:

wtyczka 10pin pin 2 - bordnetz wtyczka E pin 14

Części:

wtyczka do czujnika: 1C0 973 119 B

czujnik deszczu: 4E0 955 559 A -> 4E0 955 559 C -> 4E0 955 559 E -> 8K0 955 559 A -> 8K0 955 559 D (najnowszy, każdy pasuje)

sprężyna/blaszka: 4F0 907 671 B

podkładka/żelka: 4E0 955 609

lusterko pod duży uchwyt: pasuje od różnych Audi, A3,A4,A5,A6, ew. trzeba dociąć osłonę tylną oraz stopkę -> kupować wyłącznie kompletne lusterko z dwiema osłonami oraz stopką

Zdjęcia poglądowe:



Lusterko mały uchwyt:



Lusterko fotochrom na mały uchwyt (bez czujnika deszczu):



Lusterko duży uchwyt (tego szukamy):

